

Руководство пользователя
Методика проведения обновления программного обеспечения ККТ «К1-Ф»

Версия: 1.0.0.3.
Дата: 6 августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПО НА ККТ «К1-Ф»	4

Термины и определения

ККТ – контрольно-кассовая техника.

ПО – программное обеспечение.

Методика проведения обновления ПО на ККТ «К1-Ф»

Для обновления ПО ККТ «К1-Ф» необходимо:

1. Подготовить Рабочее Место: включить компьютерное оборудование с установленным ПО для данной операции. Подключить к компьютерному оборудованию USB и Ethernet кабели из комплекта компьютера и соединить с ККТ, подключить источник питания для изделия «К1-Ф» в сеть. Предварительно извлечь изделие из упаковки и установить на рабочее место для проведения операции обновления программного обеспечения с дальнейшей возможностью проведения «Теста Выходного Контроля». Нажать кнопку «FEED» (кнопка зеленого цвета) на изделии и выключатель ВКЛ. перевести из положения «0» в положение «1» (на изделие подать питание), при этом в каталоге «компьютер» изделие «К1-Ф» будет отображаться как внешнее запоминающее устройство – «Съемный диск».

Изображение каталога «Компьютер» до включения «К1-Ф» (рис. 1.).




Рис. 1.

Изображение каталога «Компьютер» после Включения «К1-Ф» (кнопка «FEED» зажата) (рис. 2.).




Рис. 2.

2. Открыть содержимое «Съемный диск» (рис. 3.).




Рис. 3.

3. На рабочем столе выбрать папку с актуальной версией ПО и открыть ее (рис. 4., рис. 5.).




Рис. 4.




Рис. 5.

4. Далее необходимо скопировать содержимое папки с ПО (рис. 5.) и перенести на «Съемный диск» (рис. 6.).




Рис. 6.

5. Перед Вами появится окно **Подтверждение замены папки**. Необходимо поставить флажок **Выполнить это действие для всех текущих объектов** и нажать кнопку **ДА** (рис. 7.).




Рис. 7.

6. Далее перед Вами появится окно **Копирование файла**. Необходимо поставить флажок **Сделать это для следующих 69 конфликтов** и выбрать **Копирование с заменой** (рис. 8.).




Рис. 8.

7. После копирования Обновленной версии ПО (рис. 9.) на Панели Управления «К1-Ф» можно наблюдать медленное возрастание и затухание яркости сигнализации красного цвета («STATUS»).




Рис. 9.

8. Для установки обновленной версии ПО на «К1-Ф» необходимо нажать кнопку «FEED». При этом в каталоге «Компьютер» исчезнет содержимое папки «Съемный диск» (рис. 3.), и через несколько секунд будет слышен один длинный и три коротких сигнала от звукового излучателя кассы – это означает, что обновление ПО произведено. Для контроля установки обновленной версии ПО необходимо вывести чек на ККТ и убедиться в наличии обновления. В строке с версией прошивки будет написана версия актуального ПО (рис. 10.).



Рис. 10.

9. Кнопку ВКЛ. изделия необходимо перевести в положение «0», отсоединить кабели, подключенные к «К1-Ф». Обновление ПО произведено.